

Piko 51351 (AC) - Elektrolok BR 181.2 Saar der DB, digital (mfx/MM/DCC) & Sound

Art. Nr.: 101807

249,90 €

Hersteller: Piko

Spurweite: H0

Typ: Elektrolok

Epoche: VI

Steuerung: digital

Stromsystem: Wechselstrom

Artikelzustand: Gebrauchtware

Hersteller: Piko

Gewicht: 1.3 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Elektrolok BR 181.2 "Saar" der DB aus Piko Expert-Programm

Epoche VI

Betriebs-Nr. 181 215-5

LüP ca. 206 mm

5-poliger Motor mit zwei Schwungmassen

4 Achsen angetrieben, 4 Haftreifen

Kunststoffgehäuse

Plux22-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 658

Digital-Sound-Decoder Piko Smart Decoder 4.1 mfx fähig mit aktueller Firmware SW:35 mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, MM-, mfx- und Analog-Betrieb, Decoder unterstützt RailCom II

Geräuschfunktion(en): u.a. Betriebsgeräusch, Signalhorn hoch, Signalhorn tief, Signalhorn lang, Kompressor, Pantografgeräusch heben/senken, Lüfter, Sanden, Türen schließen/Führerstandstür, Bahnhoftsansage/mehrere, An-/Abkuppeln, Kurvenquietschen, Mute-Taste Sound ein-/ausblenden, Lautstärke Volumen +/-, Hauptschalter

LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, getrennt digital schaltbar

Spitzensignal zugseitig abschaltbar

Rangierlicht, digital schaltbar

Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

Maschinenraumbeleuchtung, digital schaltbar

Kurzkupplungskulissen

Kupplungsaufnahmen nach NEM 362

Zurüstteile liegen vollständig bei

Fahrzeug-Anleitung mit Ersatzteil-Blatt und Decoderanleitung liegen bei

Funktionsdatenblatt liegt bei

Verpackung neuwertig

Zustand: 1-2 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig

2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren

4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig

5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.